

Gigaset

Le téléphone tactile à domicile.



gigaset.com

SL910

- Ecran couleur, tactile TFT 3,2", résolution VGA (320x480)
- Combiné aux finitions métal avec clavier numérique
- Mains-libres de très haute qualité
- Très bonne ergonomie et utilisation facile de l'écran tactile
- Répertoire 500 contacts
- Connexion Bluetooth
- Présentation de l'appelant N°/ Nom⁽¹⁾
- ECO DECT
- Son HSP⁽²⁾
- Full compatible avec le clip mains-libres L410

SL910A

Mêmes fonctionnalités que le SL910 avec en plus :

- Répondeur intégré jusqu'à 55 minutes d'enregistrement
- Filtrage d'appels

SL910H

Combiné supplémentaire avec les mêmes fonctionnalités que le SL910



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. ^{*}
MADE IN GERMANY



*Lorsque le combiné est en veille.



ECO DECT
ECONOMIE
D'ENERGIE



^{*} Gigaset. Pour des conversations inspirées.

SL910/SL9510A/SL9510H

Systèmes / Standards

- **Interface** : a/b (analogique)
- **Raccordement** : Réseau public, Fxs, PaBX
- **Standards** : DECT, GAP
- **Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Fonctionnalités communes

Afficheur du combiné

- Ecran rétro-éclairé, couleur TFT 3,2", résolution VGA (320 x 480 pixels)
- Ecran tactile ergonomique et très facile d'utilisation
- Economiseur d'écran paramétrable par l'utilisateur
- Personnalisation du fond d'écran (image téléchargeable)
- Affichage central glissant sur 3 pages
 - Page configurable : Personnalisable avec les fonctions raccourcies (liste d'appels, heure/date, alarme, répertoire, contacts (Vcard))
 - Page de numérotation : Clavier numérique, accès rapide au répertoire, à la liste d'appels et à la numérotation d'appels internes
 - Page messagerie : Accès rapide à la liste d'appel, au répondeur, SMS, alarmes et RDV manqués

Affichage en veille

- Date/heure (format analogique ou digitale)
- État de charge batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO Plus
- Activation de la fonction répondeur pour la version SL910A

Affichage en communication

- Durée de communication
- Softkey pour les fonctions haut-parleur, silence, conférence, clavier...

Menu

- Menu glissant sur 2 pages, accès aux options de réglages et aux applications via Softkey

Clavier du combiné

- Clavier rétro-éclairé, 3 touches :
 - Décrocher/Haut-parleur (touche verte)
 - Raccrocher/Arrêt/Marche (touche rouge)
 - Accès menu (touche centrale)
- Verrouiller le clavier par appui long sur la touche centrale

Acoustique du combiné

- HSP (High Sound Performance™)
- Mains-libres de très haute qualité
- Volume écouteur réglable sur 5 niveaux (combiné)
- Volume de la sonnerie polyphonique réglable sur 5 niveaux, mode crescendo, vibreur
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)

Configuration multi-combinés (x6 max)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 ext + 1 int)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 ext + 2 int) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

Répertoire

- Capacité jusqu'à 500 contacts (Nom et jusqu'à 8 numéros)
- Contact VIP : Une mélodie et une photo spécifique peuvent être associées à un contact

Numérotation

- Pré-numérotation avec correction possible
- Affichage du nom lors d'appels sortants
- Accès direct à la liste de numérotation (20 derniers différents numéros composés via touche verte « Décrocher »)

Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du N° et du Nom⁽¹⁾ et de la photo (CLIP)
- 20 mélodies dont 15 polyphoniques et 5 classiques, mélodies téléchargeables via Gigaset QuickSync
- Mode vibreur
- Mélodie individuelle pour les contacts VIP et pour les appels internes
- Fonction « Ne pas déranger » pour les appels externes à l'exception des contacts VIP
- Suppression de la sonnerie des appels anonymes

Journal des appels

- « Appels manqués » signalés sur l'écran tactile du combiné en page configurable
- 4 listes distinctes (avec nom, N° et horodatage)
 - liste des 20 derniers numéros composés
 - liste des 20 derniers appels perdus
 - liste des 20 derniers appels reçus
 - liste de tous les appels confondus

Divers

- Réveil avec fonction « Snooze », choix de la mélodie
- Fonction surveillance de pièce
- Compatible Repeater
- Full compatible avec le L410

Connectivité

- Interface PC (Gigaset QuickSync software) via mini-USB (câble non fourni dans le pack SL910) ou Bluetooth
- Via l'interface mini-USB :
 - Transfert du répertoire vers un PC Microsoft Outlook®
 - Transfert de répertoire d'un PC Microsoft Outlook® vers le combiné
 - Téléchargement à partir d'un PC de photo, fond d'écran, de MP3
 - Connexion d'une oreillette (mini-USB, non fournie dans le pack) ou via un adaptateur (mini-USB vers jack 2.5mm non fournie dans le pack)
- Via l'interface Bluetooth® :
 - Connexion d'une oreillette Bluetooth
 - Transfert de données vers ou à partir d'un mobile ou PC (Répertoire Vcard)

Fonction SMS⁽¹⁾

- Envoi /réception de SMS contenant jusqu'à 640 caractères
- Capacité de stockage : 50 SMS

Répondeur intégré (SL910A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 55 minutes maximum
- Fonction « Retour », permettant de réécouter les dernières secondes d'un message
- Notification de nouveaux messages sur le combiné
- Utilisation aisée depuis le combiné
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Déclenchement du répondeur paramétrable : Immédiat, automatique, 10, 18, 30 secondes
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Filtrage d'appel, interception pendant l'enregistrement d'un message
- Activation des modes « Répondeur Enregistreur » et « Répondeur Simple » selon les plages horaires
- Possibilité d'enregistrer les communications

Caractéristiques techniques

Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 134 x 55 x 16 mm / 163 g
- Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 14 h max
- Portée (2) en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : Li-Ion 1100 mAh

Base

- Dimensions (e x l x h) / Poids : 130mm x 115mm x 47 mm / 174g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible
- Touche d'appairage sur la base

Chargeur

- Dimension (e x l x h) / Poids : 56mm x 75 mm x 28 mm / 127g

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT activés manuellement :
 - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte.
 - Eco Mode+⁽³⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise

Réf.	Couleur	Gencod
SL910	Noir	4250366821825
SL910A	Noir	4250366821832
SL910H	Noir	4250366821900

DAS : 0.104 W/kg

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau.

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode +